

MPB-300

MPB-300 to bezprzewodowy przycisk napadowy, służący do wywołania alarmu napadowego lub wezwania pomocy. Przycisk może też być wykorzystywany do sterowania pracą różnych urządzeń (np. urządzeń systemu automatyki lub kontroli dostępu).

- wybór trybu pracy podczas uruchamiania urządzenia:
 - czujka
 - pilot
- szyfrowane transmisje radiowe w paśmie częstotliwości 433 MHz
- kontrola stanu baterii
- dioda LED do sygnalizacji w trybie konfigurowania i testowania przycisku
- ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża

MPB-300 obsługiwany jest przez:

- centrale alarmowe **PERFECTA** (modele WRL)
- kontrolery **VERSA-MCU** i **MTX-300**
- moduł alarmowy **MICRA** (wersja oprogramowania 2.02 lub nowsza)
- sterowniki radiowe **RK-1K/RK-2K/RK-4K/RK-4K SMA** (tylko w trybie pilota)



Oczekiwany czas pracy baterii (w latach)	2
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Maksymalny pobór prądu	11
Masa	73
Maksymalna wilgotność	93±3%
Pasmo częstotliwości pracy	433,05 ÷ 434,79
Bateria	CR14250 3 V
Pobór prądu w stanie gotowości	12
Wymiary	ø97 x 29
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla PERFECTA	do 600
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla MICRA / VERSA-MCU / MTX-300	do 500
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla MRU-300	do 300