

# VERSA-LCD

Manipulator przeznaczony jest do codziennej obsługi systemów alarmowych **VERSA**. Dzięki wyświetlaczowi LCD, na którym przedstawiane są komunikaty tekstowe, korzystanie nawet z zaawansowanej funkcjonalności centrali alarmowej jest proste i wygodne. Dodatkowym udogodnieniem są przyciski funkcyjne ułatwiające wybór trybu czuwania: pełnego, nocnego oraz dziennego.

- czytelny wyświetlacz LCD
- diody LED informujące o stanie stref i systemu
- szybkie włączanie wybranego trybu czuwania przy pomocy klawiszy funkcyjnych
- alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
- podświetlenie wyświetlacza i klawiszy
- sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
- sygnalizacja utraty łączności z centralą



|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Klasa środowiskowa                   | II                |
| Wymiary obudowy                      | 114,5 x 95 x 22,5 |
| Zakres temperatur pracy              | -10...+55 °C      |
| Znamionowe napięcie zasilania (±15%) | 12                |
| Pobór prądu w stanie gotowości       | 36                |
| Maksymalny pobór prądu               | 110               |
| Masa                                 | 123               |